

QR500 Series Reader

Wiegand & RS485 QR code Reader



QR500은 새로운 세대의 지능형 출입 통제 리더기입니다. 빠른 스캔 속도, 높은 인식률, 안정적인 호환성을 가지며, Wiegand 입력을 지원하여 모든 출입통제 컨트롤러와 연결할 수 있습니다. 또한, 13.56MHz Mifare Ultralight / DESFIRE EV1, NTag 등 다양한 RFID 채널을 지원하여 통신 관리, 방문객 관리, 호텔 관리, 무인 매장 관리 등에 적용할 수 있습니다.

기능

- QR Code, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128/EAN128, UPC/EAN, Codabar, Code39/93 etc.
- Mifare Ultralight / S50 / S70 / DESFire / EV1 NTag
- Reading Distance: QR ≥ 5CM, RFID Card ≥ 4CM
- W26 / W34 / W66, RS485, USB

사양

국제 표준	ISO / IEC 14443A RS485 Protocol	통신	Wiegand, RS485, USB
바코드	QR Code, Data Matrix, PDF417, GS1 Databar, Code 128/EAN128, UPC/EAN, Codabar, Code39/93 etc.	작동 온도	-10°C ~ 50°C
RFID	Mifare Ultralight, DESFire EV1, Ntag, S50 / S70	보관 온도	-20°C ~ 80°C
작동 주파수	13.56MHz	작동 습도	20% - 80%
파워	DC 12V (±5%), USB 5V	사이즈	86*86*50mm
작동 거리	QR ≥ 5CM, RFID Card ≥ 4CM	USB Cable	1000mm

색상

- QR500-B ERP Code: X02101088 (검정색)
- QR500-W ERP Code: X02101089 (흰색)

